

ЧЕК-ЛИСТ ПО ЗАМЕНЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ КАРТРИДЖА

1) Чек-лист перед заменой

- Проверьте совместимость: код картриджа и модель принтера.
- Подготовьте чистую и сухую рабочую поверхность.
- Выключите принтер и дайте ему остыть 5–10 минут.
- Наденьте перчатки, чтобы не оставлять следы на контактах и фотобарабане.

2) Чек-лист замены картриджа

- Откройте крышку принтера в соответствии с инструкцией устройства.
- Аккуратно извлеките старый картридж без резких движений.
- Распакуйте новый картридж и снимите защитную ленту/чеку.
- Легко встряхните картридж 4–5 раз для распределения тонера.
- Установите картридж до фиксации (щелчка).
- Закройте крышку, включите принтер, распечатайте тестовую страницу.

3) Чек-лист обслуживания картриджа

- Храните картридж в заводской упаковке до момента установки.
- Не допускайте воздействия солнечных лучей, влаги и перегрева.
- Не прикасайтесь к фотобарабану и контактными площадкам руками.
- При бледной печати проверьте посадку картриджа и контакты.
- При дефектах печати выполните очистку и повторите тест.
- Если дефекты сохраняются — замените картридж или обратитесь в сервис.

Ниже — инструкции к чек-листу (кратко):

- Замена: отключение принтера → извлечение старого картриджа → подготовка нового → установка → тест печати.
- Обслуживание: правильное хранение, контроль контактов, регулярная проверка качества печати.
- Важно: ресурс печати и точные параметры уточняйте по конкретному коду картриджа.